

Leading the way in security

500r+ SISTEMA D'ALLARME SENZA FILI

RADIO



Il 500r+ è un sistema di allarme senza fili a 9 zone, in grado di proteggere fino a 8 zone potenzialmente vulnerabili di un edificio. Se richiesto, la nona zona può essere programmata per essere attivata tramite dispositivi di attacco personale ed inseritore a distanza.

Il 500r+ di Scantronic elimina la necessità di un complesso cablaggio tra i dispositivi di rilevazione e la centrale di controllo, rendendo il prodotto eccezionalmente facile da installare e programmare, riducendo il tempo di installazione e con il minimo impatto per il vostro arredamento. La Serie 5 utilizza 16 milioni di codici diversi per garantire al vostro sistema di sicurezza immunità da interferenze radio dagli edifici adiacenti.

Estremamente semplice da utilizzare, il sistema può essere attivato sia dalla tastiera sul pannello di controllo del 500r+, da qualunque dei 6 inseritori remoti 525r o dalla tastiera 524r. E' possibile inserire tutti i locali o parte di essi a seconda delle vostre particolari esigenze.

Adatto per la vostra casa, ufficio o negozio con l'aggiunta di un combinatore a sintesi vocale 660, i vostri locali possono essere monitorati dai familiari, amici, vicini o colleghi fornendo una sicurezza aggiunta al vostro sistema di allarme 500r+, assicurandovi tranquillità.

500r + SISTEMA D'ALLARME SENZA FILI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Zone	9 zone via radio (zona 9 programmabile come Attacco Personale o Inseritore/Disinseritore remoto).
Attributi della Zona	Allarme Normale, Esclusione, Entrata/Uscita, Interna, Incendio.
Tastiere	Tastiera a bordo in gomma. Accetta fino a 6 tra inseritori remoti 525r o tastiere remote 524r.
Display Selezione	Indicatori LED (Diodo di emissione di luce) sul pannello di controllo.
Inserimento	Totale o parziale mediante la tastiera a bordo, e tramite i 6 inseritori remoti 525r o tastiere remote 524r.
Memoria Eventi	16 eventi memorizzabili.
Espansioni	No.
Conformità/Certificazioni	CE, R&TTE, BS 6799 Classe III e BS 4737 (per Sistemi Audio). Approvazione Radio DTI MPT 1340 (esente da licenza), EN 50131-1 Grado.
Sezione Radio	Frequenza di funzionamento 418Mhz a 200Khz larghezza di banda. Certificato CE a ETS 300-683.
Sirena Di Centrale	Si (approx. 80db a 1 metro).
Sirena Interna	E' possibile installare un altoparlante da 16 ohm 9040 (approx. 90 db a 1 m).
Sirena Esterna	Il pannello può essere collegato ad una sirena auto alimentata utilizzando un cavo antifurto standard.
Codici	Codice Utente e Codice Tecnico da 1 a 4 cifre.
Rilevazione Disturbi Radio	La centrale attiva l'apposito LED se rileva disturbi radio sulla medesima frequenza di lavoro. Se il disturbo permane per più di 30 secondi la centrale attiverà l'allarme.
Indicazione di batteria Scarica	La centrale attiva l'apposito LED per segnalare una anomalia della batteria. Se un sensore segnala lo stato batteria bassa, la centrale attiva il LED di batteria bassa ed il LED della zona relativa.
Uscite	L'uscita OP1 segnala l'allarme furto; l'uscita OP2 segnala l'allarme aggressione. Entrambe le uscite hanno portata di 50 mA massimo e possono essere collegate ad un Trasmettitore vocale 660.
Inserimento Veloce	Il sistema si inserisce dopo 3 secondi se l'utente preme il pulsante Notte sul 525r.
Certificazione	Il sistema può essere omologato da installatori certificati come impianto Classe III senza fili controllando la presenza di disturbi radio utilizzando un dispositivo 545r o 546r.
Durata Sirena	Programmabile fino a 20 minuti.
Tempi di Entrata/Uscita	Programmabile tra 0 e 99 secondi.
Batteria Tampone	2.1 Ah batteria al piombo ricaricabile.
Alimentazione 12V	Assorbimento 55 mA a riposo.
Alimentazione Aux DC	500mA massimo a 12V.
Dimensioni	Centrale (A x L x P) = 163 x 257 x 74 mm.
Peso	Centrale = 1.2 kg.
Temperatura Di Esercizio	-10° C a +55° C.
Attivazioni	Attacco Personale ed Allarme Furto.
Garanzia	2 anni + 3 mesi.
Compatibilità	Tastiera Remota Scantronic mod. 524r.
Accessori	Inseritore/Disinseritore remoto (totale/parziale) mod 525r + Attacco Personale 502r Trasmettitore UHF a spilla/cinturino 509r rilevatore di fumo 515r sensore PIR a 10 metri 535r trasmettitore universale/contatto a porta 545r Misuratore del segnale radio 546r Trasmettitore di Test 660 Combinatore 4 canali a sintesi vocale 9040 Altoparlante 16 ohm

Scantronic è un marchio della Cooper Security Ltd che è parte della Cooper Industries, gruppo che impiega oltre 28.000 persone in 100 stabilimenti nel mondo.

Scantronic produce sistemi di sicurezza per tutti i tipi di installazioni residenziali e commerciali. L'ampia gamma dei prodotti offre la soluzione ad ogni tipo di problema, dai sistemi multi zone cablati ai sistemi via radio, dai combinatori digitali a quelli vocali, dai sensori di movimento ai sistemi di assistenza sociale. Gli installatori si affidano a noi per fornire prodotti di alta qualità e ottimo servizio di supporto, a prezzi competitivi, e garantire la protezione dei vostri beni e persone care con i sistemi migliori e più affidabili.

Timbro rivenditore